




## Настройка заголовка чека при использовании шрифта высотой 2 мм

Обращаем внимание, что во всех версиях программного обеспечения, начиная с 3.2.1 и новее используется увеличенный в высоту до 2мм шрифт. При этом из-за ограниченных возможностей печати принтера кассы у вас может возникать ситуация, когда после печати чека заголовок следующего чека выходит из принтера на две строки. Решить эту проблему можно несколькими способами.



### 1. Не использовать первые две строки заголовка чека

Используйте программу ККТWin, считываете свой заголовок из ККМ, очищаете первые строки заголовка и устанавливаете заголовок.



Эти же действия можно выполнить напрямую на кассе: **Служебные Функции** → **Сервис ККТ** → **1.Настройки** → **2. Уст.полн.заголовка**


## 2. Настроить параметры документов

Убедитесь, что на кассе закрыта смена.

В параметрах документов нужно выставить флаг печати «СПЕРВА ЗАГОЛОВОК». Для этого перейдите в настройки:

**Служебные Функции → Сервис ККТ → 1.Настройки → 5. Параметры док-ов**

Установите галку «сперва заголовок»:



Затем нажимая кнопку «далее» пролистайте до этого экрана:



Выпишите себе значения параметров №1 и №2 . На скриншоте это 0292 и 0800 (у вас могут быть другие цифры, в зависимости от ваших настроек).

Нажмите «ОК», параметры установятся.

В настройках торгового ПО(файл settings.xml) внесите выписанные значения параметров в теги param1 и param2 :

```
<params param1="x0292" param2="x0800" linefeed="0" />
```

Загрузите исправленный файл settings.xml в торговое ПО.